

Descripción

- Interfaz que permite la integración de cargas RLC+LED dentro de un sistema de control de iluminación DALI o DALI-2.
- Tecnología de regulación por control de fase, principio o fin de fase, siendo válido para diferentes tipos de carga RLC+LED:
 - Lámparas LED 230V regulables
 - Lámparas LED 12V regulables con transformado electrónico
 - Incandescencia y Halógenas 230V
 - Halógenas 12V con transformador electrónico
- En función del tipo de carga, es posible seleccionar el tipo de regulación: por corte a principio de fase o a final de fase.
- Comunicación DALI Broadcast o Direccional.
- Admite la conexión de un Pulsador Auxiliar para el control del Regulador de forma directa, sin el Bus DALI. El propósito de esta entrada es poder testear la instalación de la lámpara antes de realizar la instalación del Bus DALI.
- Incorpora la posibilidad de seleccionar la curva de regulación: Logarítmica o Lineal.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica de funcionamiento rearmable.
- Montaje en caja de registro.



Datos Técnicos

Referencia		RE DA2 LE3
Alimentación		230V _{CA} 50/60Hz
Consumo		< 0,7W
DALI	Alimentación	A través del Bus DALI
	Consumo	8mA
	Conexión al Bus	Mediante terminal de conexión
	Direcciones	1
	Compatible con	DALI y DALI-2
Salida	Canales	1 canal de regulación
	Tipo Regulación	Principio o Final de Fase
	Capacidad de Carga	4W ~ 70W 4W ~ 250W 10VA ~ 250VA (de transformador) 250W 10VA ~ 250VA (de transformador) No admite
	Sección cable	< 2,5mm ²
	Dimensiones	46 x 46 x 29mm
	Protección Ambiental	IP20 (EN60529)
Temperatura funcionamiento		-5°C ~ +45°C
De acuerdo a las Directivas		Seguridad 73/23/EEC; Comp. Electrom. 204/108/EC
De acuerdo a las Normas		IEC 60669-1, 2-1 y 2-3; IEC 62386-101:2014; IEC 62386-102:2014; IEC 62386-205:2009; IEC 62386-218:2018

Esquema de Conexión

