

REF. 6935 LECTOR HUELLA CON PROXIMIDAD CITY



Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 130x128xmm

- Lector de acceso biométrico de huella dactilar con sensor capacitivo. Identifica al usuario a través de su huella dactilar (característica única e irrepetible para cada persona). Integra un lector de proximidad, cuya funcionalidad sería:
 - La huella dactilar de algunas personas carece de la información necesaria para poder darla de alta en un sistema biométrico. Se estima en el 1% de la población. En estos casos utilizar Proximidad integrada.
 - Modo Security: se activa doble seguridad, (Huella+Tarjeta) para el mismo usuario.
- Integrado en placa de aluminio Cityline.
- Montaje de empotrar (ref.8948, incluida caja) ó en superficie (ref.7061, opcional).
- Recomendado para interiores y exteriores.
- Lector y controlador integrados en el mismo modulo.
- Puede funcionar como un sistema autónomo ó centralizado (configurable mediante dipswitches).

Configuración como AUTÓNOMO:

- Capacidad (nº usuarios):
 - 4.500 usuarios en modo 1 huella por persona.

ACCESORIOS



- 4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.



- 4515 LLAVERO PROXIMIDAD EM
Dispositivo de identificación del usuario por proximidad. Incluye logo y código de tarjeta serigrafado.



- 23361 TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA
Dispositivo de identificación del usuario por proximidad. Incluye logo y código de tarjeta serigrafado.



- 24661 CONVERSOR USB A RS-485

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 130x128xmm
Montaje: Empotrar
Sistema control de acceso: AUTÓNOMO/CENTRALIZADO
Modo de funcionamiento del lector: Tarjeta,Huella,Huella+Tarjeta

Grado IP/IK: IP43 IK7
Bornas: +, -, Sp, -, Bs, No, Nc,C, Aux

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo en reposo: 118 mA
Consumo máximo: 118 mA
Temperatura de funcionamiento: [-10°C,55°C]

Alimentación: 12Vca/cc
Estética del lector: Cityline
Tipo de lector de huella: Sensor Capacitivo
Tipo de tarjetas: EM 125Khz
Salida Wiegand: Si
Formato Wiegand/otros: Wiegand 26
Entrada pulsador de salida: Si
Sensor puerta abierta: Si
Salida Auxiliar: Si
Monoestable/Biestable: Monoestable