



TXE531



Estación meteorológica KNX Easy

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de producto	analógico multifunción
Montaje	En superficie

Funciones

Precipitación (sí/no)	1 bit
-----------------------	-------

Mandos e indicadores

- para control de control de persianas hasta para 4 fachadas
- Con tecla de programación

Tensión

Tensión auxiliar	24 V AC/DC
Tensión de servicio del BUS	21...32 V DC

Corriente eléctrica

Corriente nominal (incl. calefacción)	80 mA
---------------------------------------	-------

Medida

Rango de medida de velocidad	0 / 35 m/s
Rango de medida de temperatura	-30 / 80 °C
Rango de medición velocidad del viento	0...35 m/s
Rango de medición fuerza de viento	0...35 Bft

Alimentación

Tensión de alimentación	24V AC/DC
-------------------------	-----------

Detección

- con sensor de viento, precipitaciones, crepúsculo, temperatura y luminosidad

Dimensiones

Dimensiones(H A P)	96 x 77 x 118mm
--------------------	-----------------

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	0 / 150000 Lux
Rango de medición luminosidad	0...150 klx

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED rojo de programación
-----	------------------------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para montaje mural y en mástil, Con abrazadera para tubo para fijación a mástil
-----------------	---

Conexión

- Con acoplador de bus integrado
- Con regletas enchufables para fuente de alimentación
- Conexión bus mediante terminal de conexión

Configuración

Modos de configuración posibles	system, easy
Hora	con conmutación automática de los horarios de verano/invierno
- Sencilla puesta en servicio mediante parámetros predefinidos	

Equipo

- Con calefacción para modo Invierno

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-30...50 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura

Rango de medición de la temperatura, lineal	-30...80 °C
---	-------------

Identificación

Serie principal de diseño	KNX
---------------------------	-----

Instrucciones

Texto de la nota	Preste atención a la correcta orientación y al montaje independiente.
------------------	---