

CONTROLADOR LED STRIP RGB

ACTIVA



CÓDIGO

164542

POTENCIA

216W

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ANTES DE UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA DEBE RETIRAR EL PLÁSTICO PROTECTOR.

NOTA: SI NO SE UTILIZA EL MANDO DURANTE MÁS DE 20 SEGUNDOS ENTRARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN MODO HIBERNACIÓN. PARA VOLVER AL MODO NORMAL BASTA CON PULSAR UNA TECLA DEL MANDO (NO LA RUEDA DE COLOR).

CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología táctil capacitiva e inalámbrica.
- Multidireccional con un gran rango de acción.
- Adaptación automática de la tensión de trabajo 12-24V DC con función de protección de entrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Temperatura de trabajo: -20°C~60°C

Controlador:

- Tensión: 12V~24V DC
- Intensidad de carga: 6A x 3 canales
- Canales de salida: 3
- Potencia de salida: 216W/432W (12V/24V)
- Modo de control: RF
- Modo de conexión: ánodo común
- Número de cambios: 18 (7 modos de color estático, 11 modos de cambio dinámico), 1 rueda (64 colores)
- Modo de regulación: PWM
- Número de grises: 256 pasos por canal

Mando:

- Tensión de trabajo: 4.5V DC
- Frecuencia: 433Mhz
- Rango de acción: 20m
- Batería: 3xAAA (No incluidas)
- Potencia en modo espera: 0.08mW
- Potencia: 6mW
- Potencia de transmisión: 40mW

CONTROLES:

- CONTROL DE BRILLO: Aumenta o disminuye el brillo en los modos estáticos, o la velocidad en los modos dinámicos.
- CONTROL POR COLORES: Selección manual de un color estático.
- CONTROL DE MODOS: Cambia entre los 18 diferentes modos.

MODOS:

- Rojo estático.
- Verde estático.
- Azul estático.
- Amarillo estático.
- Púrpura estático.
- Cyan estático.
- White estático.
- Cambio de color saltando entre tres colores.
- Cambio de color saltando entre siete colores.
- Cambio degradado entre tres colores.
- Cambio fluido entre tres colores.
- Cambio degradado entre siete colores.
- Cambio fluido entre siete colores.
- Cambio entre tres colores con parpadeo.
- Cambio entre siete colores con parpadeo.
- Cambio entre tres colores con flash.
- Cambio entre siete colores con flash.
- Automático.

