




DIMENSIONES



ACCESORIOS



LARK 111

PRODUCTO

ORBITAL 3 LARK111 W

A0101305W

Blanco Mate

9016

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LARK 111 | EXCL

Max 3 x 12 W

MacAdam Step 2

No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase

Consultar

Excluido

Consultar



220 V/240 V

50/60 Hz

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

162 x 444 mm.

X35° Y35°

2300 g.

2540,7 g.

475 x 190 x 170 mm

1

Aluminio



La luminaria cardan esencial para lámparas de 111mm. Combínela con nuestra lámpara Lark-111 para obtener una pieza LED de máxima calidad y de una estética imponente.



LarK-111



LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER



reddot design award
winner 2014



LarK-111						P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
PHASE CUT *	A25	⊙	-10-10-	W N Z	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%	
	A25	⊙	-10-11-	W N Z	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%	
	A25	⊙	-10-12-	W N Z	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%	
	A25	⊙	-10-20-	W N Z	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%	
	A25	⊙	-10-21-	W N Z	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%	
	A25	⊙	-10-22-	W N Z	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%	
	A25	⊙	-20-10-	W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%	
	A25	⊙	-20-11-	W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%	
	A25	⊙	-20-12-	W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%	
	A25	⊙	-20-20-	W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%	
PHASE CUT *	A25	⊙	-20-21-	W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%	
	A25	⊙	-20-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%	
	A25	⊙	-21-10-	W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%	
	A25	⊙	-21-11-	W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%	
	A25	⊙	-21-12-	W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%	
	A25	⊙	-21-20-	W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%	
	A25	⊙	-21-21-	W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%	
	A25	⊙	-21-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%	
	A25	⊙	-21-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%	
	A25	⊙	-21-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%	



220
240V~



CRI>90 | L80B10
> 60.000 h




Ø OPTIONS


2	LarK-111
3	LarK-111 Honeycomb**

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** Honeycomb affects lighting parameters

LarK-111



LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER



COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 |

MATERIAL | AL |

Bluetooth & Wi-Fi » PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

